

MOTORSKYDDSBRYTARE 0,1-40 A VRED

Med vred Typ SM1R

SM1R0016
Motorskyddsbrytare 0,1-0,16 A

- 0,1-40 A
- Heltäckande serie
- Montage på DIN-skena alt. med skruv
- 16 varianter



PRODUKTBESKRIVNING

En motorskyddsbrytare används i huvudsak som överbelastnings- och kortslutningskydd i motorapplikationer. Lovato Electrics motorskyddsbrytare är även lämpliga att använda för nya motorer med höga IE3 effektivitetsvärden



TEKNISK DATA

Anslutningsarea max	10 mm ²
Brytförmåga	100 kA
Effektförlust max	14 W
Effektförlust min	6 W
Förpackningsstorlek	1 st
Godkännanden	CCC, EAC, UL
Isolationsspänning max	690
Livslängd elektrisk	100,000 kopplingar
Livslängd mekanisk	100,000 kopplingar
Magnetisk tripping	13 x I _n
Mätområde ström	0,1-0,16 A
Temperaturområde från	-20 °C

Temperaturområde lager från -50 °C

Temperaturområde lager till 80 °C

Temperaturområde till 60 °C

Vikt 0,3 kg

Åtdragningsmoment max 3 Nm

Åtdragningsmoment min 2,5 Nm

